

Cisco GLC-SX-MM-RGD Lembaran spesifikasi



Cisco GLC-SX-MM-RGD 1000BASE-SX panjang gelombang pendek; lasak

GLC-SX-MM-RGD

Penukar Antara Muka Gigabit Cisco Small Form-Factor Pluggable (SFP) standard industri memautkan suis dan penghala anda ke rangkaian. Peranti input/output boleh tukar panas dipalamkan ke port atau slot Gigabit Ethernet. Model optik dan kuprum boleh digunakan pada pelbagai jenis produk Cisco dan dicampur dalam gabungan 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, atau 1000BASE-BX10-Delport.

Ciri dan faedah

- Boleh tukar panas untuk memaksimumkan masa beroperasi dan memudahkan perkhidmatan
- Fleksibiliti pilihan media dan antara muka berdasarkan port-demi-port, jadi anda boleh "membayar semasa anda mengisi"
- Reka bentuk yang teguh untuk kebolehpercayaan yang dipertingkatkan
- Menyokong keupayaan Pemantauan Optik Digital (DOM).

1000BASE-SX SFP untuk gentian berbilang mod sahaja

SFP 1000BASE-SX, serasi dengan piawaian IEEE 802.3z 1000BASE-SX, beroperasi pada pautan gentian berbilang mod 50 μm lama sehingga 550 m dan pada gentian berbilang mod gred Gentian 62.5 μm (FDDI) gred sehingga 220 m. Ia boleh menyokong sehingga 1km melalui kabel gentian berbilang mod 50 μm

yang dioptimumkan laser.

Spesifikasi

- Nombor Produk: GLC-SX-MM-RGD
- Penerangan Produk: 1000BASE-SX panjang gelombang pendek; lasak
- Penyambung: Penyambung Dwi LC/PC
- Panjang gelombang: 850nm
- Serat: MMF

- Jarak Operasi:
 - 275m (902 kaki) @ OM1
 - 550m (1,804 kaki) @ OM2
 - 1000m (3281 kaki) @ OM3
 - 1000m (3281 kaki) @ OM4
 - 1000m (3281 kaki) @ OM5
- Julat Kuasa Hantar (dBm): -3 hingga -9.5
- Julat Kuasa Penerima (dBm): 0 hingga -17
- Julat Panjang Gelombang (nm): 770 hingga 860
- Dimensi: (H x W x D): 8.5 x 13.4 x 56.5 mm
- Julat suhu operasi: Julat suhu industri (IND): -40 hingga 85°C (-40 hingga 185°F)
- Julat suhu penyimpanan: -40 hingga 85°C (-40 hingga 185°F)

- DOM: Ya

Sokongan platform

- Perkakas Siri ASA5500
- Penghala Siri ASR 901 dan 903

- Penghala Siri ASR 1000, 9000 dan 9000v
- Catalyst Express 500 dan Express 520
- Catalyst 2350 dan 2360 Series
- Catalyst 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF, 2960-X Series
- Catalyst 2970 dan 2975 Series
- Suis Bilah Pemangkin 3000 dan 3100
- Catalyst 3500XL Series
- Catalyst 3550, 3560, 3560-C, 3560-E, 3560-X Series
- Catalyst 3750-E Series, 3750 Metro, 3750-X Series
- Catalyst 3850 Series
- Catalyst 4500 dan 4500-X Series
- Catalyst 4900 Series
- Catalyst 6000 Series
- Catalyst 6800 Series
- Penghala Siri Cisco 1941
- Cisco 2600, 2800, 2900 Series Router
- Cisco 3200, 3600, 3700 Series Router
- Penghala Siri Cisco 4400
- Pengawal LAN Wayarles Cisco 5700 Series
- Penghala Akses Universal Cisco 6400
- Siri Cisco uBR7200
- Penghala Siri Cisco 7200, 7300, 7500 dan 7600
- Penghala Siri Cisco 10000 dan uBR 10000
- Penghala Internet Siri Cisco 10700
- Penghala Siri Cisco 12000
- Siri Penghala Grid Tersambung Cisco 2000
- Siri Suis Grid Terhubung Cisco 2500
- Cisco IE2000 dan Siri IE2000U
- Siri Cisco IE3010
- Cisco MDS 9000
- Cisco ME 2400
- Cisco ME 2600X
- Cisco ME 3400
- Cisco ME 3600X dan ME 3800X
- Cisco ME 4600 dan ME 4900 Series
- Siri Cisco ME 6500
- Penghala Wayarles Mudah Alih Cisco MWR 2941

- Siri Penghala CRS
- Siri CSS 11500
- Siri Gerbang Cisco RF
- Perkakas Siri NAM 2200
- Siri Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500 (modular)

[Beli Sekarang](#)